

## • **Радиостанции носимые «Оникс 302 П43»**

Технические характеристики:

- Рабочая полоса частот 136-174МГц
- Модуляция: фазовая частотная с предискажениями 6 Дб/октава.
- Класс излучения G3E.
- Максимальная /номинальная мощность передатчика 5/2Вт.
- Чувствительность приемника не хуже 0,2 мкВ (12 дБ СИНАД)
- Частотный разнос между соседними каналами 12,5 или 25кГц.
- Количество программируемых каналов 256.
- Технические характеристики радиостанции в аналоговом режиме работы соответствуют СТБ 1200-99 для радиостанций 3 типа.
- По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям радиостанция соответствует требованиям ГОСТ 16019-2001 для группы аппаратуры Н7 по степени жесткости 2. Температурный диапазон работы радиостанции от минус 25°С до плюс 55°С. По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, радиостанция соответствует коду IP67 по ГОСТ 14254-96.
- Электропитание радиостанции от литий-полимерной аккумуляторной батареи номинальным напряжением 7,5В, с ёмкостью 3,0А/ч. Ёмкость батареи при температуре минус 25°С составляет не менее 1,8А/ч.
- CTCSS, DCS, возможность изменения уровня шумоподавителя.
- Электропитание зарядного устройства осуществляется от сети 220В, или от источника постоянного напряжения 12В.
- Передача данных, программирование осуществляется через физический стык с терминалом – USB.
- Гарантия 12-24 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.
- Сервис-центр в г. Гомеле, оперативное реагирование в течение суток с момента поступления заявки. Ремонт и сервисное обслуживание, бесплатная консультация.
- Постгарантийное обслуживание не менее 8 лет.
- Программное обеспечение и интерфейс радиостанции на русском языке.
- 100% информационная безопасность, гарантированная разработчиком программного обеспечения (НП ООО «Трэйд»).
- Наличие декларации соответствия ТР ТС.

Комплектация:

1. Радиостанция (приемо-передатчик) – 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея – 1 шт.
3. Антенна – 1 шт.
4. Клипса поясная – 1 шт.
5. Зарядное устройство универсальное «стакан» – 1 шт.

6. Программа для программирования и шнур – 1 комплект на 10 радиостанций, или по заявке;
7. Упаковка;
8. Паспорт (руководство по эксплуатации).

## **2. Радиостанции возимые «Оникс 201 П23»**

Технические характеристики:

- Рабочая полоса частот: 136-174МГц.
- Модуляция: фазовая (частотная с предискажениями 6 дБ/октава, класс излучения G3E).
- Максимальная выходная мощность передатчика: 25Вт.
- Чувствительность приемника в аналоговом режиме – не хуже 0,2 мкВ (12 дБ СИНАД, ½ э.д.с.).
- Частотный разнос между соседними каналами 12,5 или 25кГц.
- Количество программируемых каналов: 256.
- Технические характеристики радиостанции соответствуют СТБ 1200-99 для радиостанций 3 типа.
- По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям радиостанция соответствует требованиям ГОСТ 16019-2001 для группы аппаратуры Н7 по степени жесткости 2. Температурный диапазон работы радиостанции от минус 25°С до плюс 55°С. По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, радиостанция соответствует коду IP67 по ГОСТ 14254-96.
- Электропитание радиостанции – от бортовой сети автомобиля 13В.
- STCSS, DCS, возможность изменения уровня шумоподавителя;
- Программирование радиостанции, передача данных осуществляется через физический стык с терминалом – USB.
- Программное обеспечение и индикация на радиостанции на русском языке.
- 100% информационная безопасность, гарантированная разработчиком программного обеспечения (НП ООО «Трэйд»).
- Декларация соответствия ТР ТС .
- Гарантия 12-24 месяцев при соблюдении условий эксплуатации и монтажа аттестованными специалистами.
- Сервис-центр в г. Гомеле, оперативное реагирование в течение суток с момента поступления заявки, ремонт и сервисное обслуживание, бесплатная консультация.
- Постгарантийное обслуживание не менее 8 лет.

Комплектация:

1. Приемо-передатчик – 1 шт.
2. Пульт (блок) управления – 1 шт.
3. Кабель электропитания – 1 шт.
4. Кабель управления и электропитания – 1 шт.
5. Программа для программирования – 1 шт.
6. Кабель для программатора – 1 шт.

7. Гарнитура (манипулятор выносной) – 1 шт.
8. Крепление на торпеду.
9. Упаковка.
10. Паспорт (руководство по эксплуатации).

### **3. Радиостанции базовые «Оникс 201 П23»**

Технические характеристики:

- Рабочая полоса частот: 136-174МГц.
- Модуляция: фазовая (частотная с предискажениями 6 дБ/октава, класс излучения G3E).
- Максимальная выходная мощность передатчика: 25Вт.
- Чувствительность приемника в аналоговом режиме – не хуже 0,2 мкВ (12 дБ СИНАД, ½ э.д.с.).
- Частотный разнос между соседними каналами 12,5 или 25кГц.
- Количество программируемых каналов: 256.
- Технические характеристики радиостанции соответствуют СТБ 1200-99 для радиостанций 3 типа.
- По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям радиостанция соответствует требованиям ГОСТ 16019-2001 для группы аппаратуры Н7 по степени жесткости 2. Температурный диапазон работы радиостанции от минус 25°С до плюс 55°С. По степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, радиостанция соответствует коду IP67 по ГОСТ 14254-96.
- Электропитание радиостанции – от стабилизированного блока питания 220/13В не менее 10 А.
- CTCSS, DCS, возможность изменения уровня шумоподавителя;
- Возможность записи переговоров.
- Программирование радиостанции и передача данных осуществляется через физический стык с терминалом – USB.
- Программное обеспечение, индикация на радиостанции на русском языке.
- Декларация соответствия ТР ТС.
- Гарантия 12-24 месяцев при соблюдении условий эксплуатации и монтажа аттестованными специалистами.
- Сервис-центр в г. Гомеле, оперативное реагирование в течение суток с момента поступления заявки, ремонт и сервисное обслуживание, бесплатная консультация.
- Постгарантийное обслуживание в течение не менее 8 лет.
- 100% информационная безопасность, гарантированная разработчиком программного обеспечения (НП ООО «Трэйд»).

Комплектация:

1. Приемо-передатчик – 1 шт.
2. Пульт (блок) управления – 1 шт.
3. Кабель электропитания – 1 шт.

4. Кабель управления и электропитания – 1 шт.
5. Программа для программирования – 1 шт.
6. Кабель для программатора – 1 шт.
7. Гарнитура (манипулятор выносной) – 1 шт.
8. Крепление.
9. Упаковка.
10. Паспорт (руководство по эксплуатации).

**Все радиостанции имеют перспективность использования и возможность модернизации, имеют систему самодиагностики ит.п.**

Директор НП ООО «Трэйд»

В.В.Лейба